



## Технические характеристики Генератор бензиновый AD6000 - 2,5 кВт / Technical characteristics for Gasoline Generator AD6000 - 2,5kW

Количество фаз - однофазный	Number of phases - single phase
Тип генератора - Синхронный	Generator type - Synchronous
Обмотка - медная	Winding - copper
Система пуска - Ручной стартер/ электр (на выбор)	Start System - Recoil
Номинальная мощность - 2,3кВт	Rated power - 2.3KW
Максимальная мощность – 2,5кВт	Maximum power - 2.5KW
Номинальное напряжение - 220В	Rated voltage - 220V
Частота - 50Гц	Frequency - 50Hz
Двигатель - Одноцилиндровый, четырехтактный с воздушным охлаждением	Engine - Single-cylinder, four-stroke, air-cooled
Объем двигателя – макс вместимость цилиндра – 210см <sup>3</sup>	Engine capacity EXCLUSION of cylinder : 210cm <sup>3</sup>
Максимальная мощность двигателя - 7hp (лошадиных сил)	Maximum engine power - 7hp
Топливо - бензин	Fuels - gasoline
Объем топливного бака - 15 л	Fuel tank capacity - 15L
Расход топлива - 1.32л/ч на 2.5кВт	Fuel consumption - 1.32 l / h for 2,5kW
Степень защиты двигателя – IP24	Engine protection – IP24
Уровень шума - 65 дБ	Noise level – 65db at 7m

## Дополнительные характеристики / Additional characteristics:

Автоматическая регулировка напряжения - да	Automatic Voltage Regulation - yes
Предохранительное устройство для защиты двигателя в случае нехватки масла - да	Safety device to protect the motor in case of shortage of oil - yes
Размеры - 615*435*455мм	Dimensions - 615*435*455mm
Вес -40 кг	Weight - 40kg
Гарантия - 12 месяцев	Warranty - 12 months
наличие гарантийного талона - да	availability warranty card - yes
инструкция на Англ. языке - да	user manual in English - yes
качество корпуса – для наружного использования (на открытом воздухе).	quality of housing - outdoors
производитель двигателя – собственного пр-ва фабрики- производителя	engine manufacturer -our own factory
есть ли сервисное обслуживание - да	is there any after-sales service - yes
наличие сертификатов - CE	certificates - CE

